



Schneider EVLink Home

Cargador domiciliario



Potencia
7,4 kW - 22kW



Apto para interiores
y exteriores



Fácil de instalar
y de usar.



Eco inteligente
Información en tiempo real
y programación inteligente,
optimizó la carga.



Schneider
Electric

Especificaciones generales

- ⊗ Sin cable incluido
- ⊗ Temperatura de funcionamiento: -35° a 45°C (3P 32A), -30° a 50°C (1P 32A), -30° a 55°C (3P 16A).
- ⊗ Peso: 3,2 kg
- ⊗ Dimensiones: 352x244x117 mm

Especificaciones eléctricas

- ⊗ Tensión nominal CA± 10 %:
220 VCA - 380 VCA
- ⊗ Corriente nominal:
32 A (1P) - 16 A (3P) - 32 A (3P)
- ⊗ Potencia de carga:
7,4kW - 11kW - 22kW
- ⊗ Protección integrada:
RCD-DD 6mA CC
- ⊗ Tipo de conector: Socket tipo 2
- ⊗ Grado de protección: IP55/IK10

Interfaz de usuario y comunicaciones

- ⊗ Conectividad: WiFi o puerto ethernet para conexión con el router del hogar.
- ⊗ Plataforma de comunicación:
App Schneider eSetup



Contactanos:

(+54) 9 11-2749-7442

info@chargeboxnet.com



www.chargeboxnet.com